

PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

IGNIÇÃO N5 AGRALE 27.5/30.0 – Trilha/Enduro

Fotos ilustrativas



- a montagem é muito simples, colocar o estator (mesa) com a bobina vermelha para baixo e a referência no centro dos furo, que é um recurso de ajuste.

-Lembrando que a regulagem do ponto de ignição padrão, é parafuso no centro da regulagem!

-Coloque os parafusos com a referência no centro dos furos.

-Coloque o volante magneto, plugar conector e os terminais, macho e fêmea obedecendo as cores, pronto!

-Fazer funcionar o motor.

-O estator possui furos oblongado, que é um recurso, que permite que você ajuste em até 10° para mais ou para menos.

–se o motor estiver regulado (afinado), ande de 1 a 2 Km faça uma leitura na vela se marrom OK!
Geralmente, não precisa de nova regulagem.

-SE A MOTO ESTÁ LENTA NA ARRANCADA PODE ADIANTAR DE 1 a 2 mm

-SE PERCEBER QUE HÁ INDÍCIO DE CONTRA GOLPE NA PARTIDA, ↶

-ATRASAR GIRAR O ESTATOR SENTIDO ANTI- HORÁRIO ↷

-ADIANTAR GIRAR O ESTATOR SENTIDO HORÁRIO

Se precisar: veja como testar o estator sua N5

usar : multímetro digital

vermelho/preto = 114~138 ohm

amarelo/terra (gnd) = 0,3~0,35 ohm



FUNÇÃO DOS FIOS

conector 2 vias = bobina externa.

- Conector de 3 vias= fios azul, preto, vermelho = funcionamento do motor .
- Fio amarelo = com terminal fêmea isolado alimentação do farol não precisa retificador)
- Fio branco /vermelho= mata o motor, vai ligado na chave corta corrente.
- Fio preto com terminal olhal= parafusar no parafuso que fixa bobina no (chassis) quadro da moto

PANES QUE PODE OCORRER COM MOTORES FORA DO PADRÃO ORIGINAL

- furo no pistão: causas prováveis falta de alimentação (giclêur de alta pequeno)
- falta de combustível na cuba: (conferir nível de boia e vazão da torneira)
- ponto muito adiantado ou taxado:(atrasar ponto ou corrigir taxa)
- entrada de ar falso: verificar pode ser que há (vedações obstruídas coletor rachado retentores do virabrequim danificado)
- escapamento: dimensionado (aumenta a vazão) isso requer mais combustível.

Garantia

A garantia dos produtos N5 é de três (3) meses à partir da data da compra em nossos revendedores, valendo quanto a defeitos de fabricação que o produto possa apresentar durante o período de garantia.

Na possibilidade de haver algum defeito de fabricação, envio o kit com nota fiscal ao local de compra, para que seja efetuada a troca, sem ônus por parte de Vossa senhoria exceto as despesas de transporte até o local da compra, para troca.

Só não serão aceitas reclamações no prazo de garantia:

Não há garantia se o produto estiver violado ou alterado tais como fios e conectores cortados estator (mesa) com furação alterada.

Se depois de avaliada pelo nosso departamento técnico, não tiver vestígios de modificações, em qualquer peça que faz parte desse kit.

Essa garantia é válida apenas em favor do comprador original, para não entrar em conflito com a aplicação da lei.

Na possibilidade da N5 resolver modificar o desenho ou fazer melhorias técnicas neste produto, não será obrigada a incluir essas mudanças em qualquer produto anteriormente fabricado. A garantia concedida pela N5 engloba tão somente o reparo ou a substituição do produto, não se responsabilizando a N5 pelo pagamento de qualquer indenização seja que título for.

LEMBRANDO QUE ESTAMOS SEMPRE AO SEU DISPOR PARA RESOLVER QUALQUER PROBLEMA QUE POR VENTURA ACONTEÇA COM O PRODUTO.

N5 IGINTION 55- 16 99196-9503 whatsapp e-mail: n5ignition@gmail.com